Как обновить кассу через интерфейс СГО

На веб-интерфейсе сервера главного офиса (СГО) реализована возможность управления обновлением касс, подключенных к серверу магазина. процесс обновления касс через СГО настраивается в разделе вебинтерфейса СГО Настройка сервера и оборудования – Монитор оборудования – Кассы/обновление касс (вкладка слева).

Внимание!

Файлы обновлений копируются на сервер магазина вручную или с помощью загрузки пакетов обновлений на дочерние сервера.

На главной странице раздела с общим списком касс необходимо кликнуть по строке с названием кассы, на которой требуется запустить процесс обновления:

Супермаг		Texподд E-mail: <u>s</u>	ержка: + 7 (495) 780-55-85 upport_ukm4@ascn.ru		<mark>©</mark> (5	0001) C	ОО "Вот	это - ма	газин"	(Вы вошли ка Сервер:	ik: <u>root</u> ▼
борудование ККМ Мо	нитор оборуд	ования	Параметры сервера	Конвертеры	Настройка обмен	на с СГО	Загрузка весов	Дизайн печа	тных форм	Архиви	рование и уда	ление данных	
астройка сервера и обор	рудования / <u>М</u>	онитор об	орудования / Кассы/обн	овление касс. /	ООО "Вот это - ма	газин" (M1) ▼							
Кассы/обновление касс	Кассь	1											
<u>Монитор сервера</u>	Загрузка об	новлений:	▶ Старт ■ Стоп			/		□ 0	тправить со	общение	🖨 Закрыть	смену 🛹 Авто-об	новление
Прайс-чекеры													
Сообщения для	Номер		Название		Адрес кассы	Состояние	Версия	Смена	Сумма	к	ассир	Авто-обновление	Загрузк
Costosuus KKT		Терминал	і самообслуживания іd = 50	001002		Off line	Нет данных	Открыта (1)	0,00	Пользоват	гель SCO	выключено	Нет
COCTONHUE KKT		Терминал	і самообслуживания іd = 50	01003		Off-line	Нет данных	Откоыта (2)	0,00	Пользова	TARL SCO	Выключено	Нет
		Терминал	самообслуживания id = 50	01005		Off-line	Нет данных	Orkpolita (2)	0.00		10/10/00/0	Выключено	Нет
	0	Терминал	самообслуживания id = 50	01006		Off-line	Нет данных	Открыта (3)	0.00	Пользоват	гель SCO	Выключено	Нет
	0	Терминал	самообслуживания id = 50	01007		Off-line	Нет данных	Открыта (2)	0.00	Пользоват	гель SCO	Выключено	Нет
	0	Терминал	самообслуживания id = 50	001008		Off-line	Нет данных	1	0,00			Выключено	Нет
	□ o	Терминал	I самообслуживания id = 50	001009		Off-line	Нет данных	Открыта (1)	0,00	Пользоват	гель SCO	Выключено	Нет
	0	Терминал	самообслуживания id = 50	001010		Off-line	Нет данных		0,00			Выключено	Нет
	0	Терминал	самообслуживания id = 50	001011		Off-line	Нет данных		0,00			Выключено	Нет
	1	Терминал	Nº1		127.0.0.1	Off-line	97	Открыта (1)	1 252,05	Петров		Включено	Нет
2 Сервис Плюс Верс											держка: +7 (49	95) 780-55-85 E-mail: sup	oort_ukm4@

Откроется следующее окно:

Настройки терминала		×
Название *	Терминал самообслуживания id = 50001003	
Версия	Нет данных	
Номер *	0	
Номер ККМ производителя		
Регистрационный номер		
Конфигурационная группа	Конфигурационная группа не задана	
	Изменит	2
	🔲 Заблокирован	
∃ Загрузка обновлений		
Состояние	Нет <u>Стар</u>	Ι
Прогресс)
Состояние	Off-line	
Смена		
Авто-обновление	Выключено Включит	<u>D</u>
✓ Сохранить Ø Отмена		

Наличие файлов обновлений, доступных для загрузки на терминалы, отражается в поле Состояние. Процесс предварительной загрузки обновлений (при наличии таковых) на кассы начнется после нажатия ссылки Стар т в разделе Загрузка обновлений:

11.

Настройки терминала		×
Название *	Терминал самообслуживания id = 50001003	
Версия	Нет данных	
Номер *	0	
Номер ККМ производителя		
Регистрационный номер		
Конфигурационная группа	Конфигурационная группа не задана	
	Изме	<u>енить</u>
	Заблокирован	
Загрузка обновлений		
Состояние	Нет	<u>Старт</u>
Прогресс		
		_
Состояние	Off-line	
Сисиона		
Смена	Di uzaveno Dizav	
Авто-орновление		<u>19015</u>
🔹 Сохранить 💿 Отмена		

В поле Прогресс можно наблюдать за ходом загрузки. Завершение загрузки обновлений сопровождается соответствующим сообщением:

Настройки терминала

Название *	Терминал №91	
Версия	95	
Номер *	91	
Номер ККМ производителя		
Регистрационный номер		
Конфигурационная группа		
N	Изменить	2
	🗆 Заблокирован	
🗉 Загрузка обновлений		
Состояние	Нет <u>Старт</u>	1
Прогредс		
ĩ	21.12.2020 04:31:38: Скачивание пакетов обновлений до версии	
L	00095000 успешно завершено	
Э Управление		
Состояние	Off-line	
Смена	Открыта (5) Закрыть	2
Авто-обновление	Выключено Включить	2
В Репликация		
Статус ККТ		
Номер ФН		
Состояние ФН	Всё в порядке	
Обмен с ОФД	Время первого документа в очереди на отправку меньше текущего времени на сутки	
Номер первого документа в	15	
очереди		
Дата первого документа в очереди	28.10.2020 11:12:00	
Дата закрытия смены	28.10.2020 11:12:57	
	15	

×

номер последнего фд о закрытии смены	15
Срок действия ФН, до	29.12.2021
Версия ФФД	1.05
История состояний ККТ	

Чтобы ПО кассы обновилось, необходимо запустить обновление сервера магазина или активировать параметр Авто-обновление в разделе Управление:

Настройки терминала		×
Название *	Терминал самообслуживания id = 50001003	
Версия	Нет данных	
Номер *	0	
Номер ККМ производителя		
Регистрационный номер		
Конфигурационная группа	Конфигурационная группа не задана	
	Изменить	1
	🗏 Заблокирован	
🗉 Загрузка обновлений		
Состояние	Нет Старт	:
Прогресс		
Состояние	Off-line	
Смена		
Авто-обновление	Выключено Включить	<u>.</u>
 Сохранить Отмена 		