Видеоконтроль

Видеоконтроль за работой кассира позволяет магазину уменьшить потери, связанные с недобросовестностью или невнимательностью кассира, а также сократить число конфликтных ситуаций с клиентами. В сеть, в которой работает УКМ 4, может быть подключен сервер видеоконтроля. Совместная работа УКМ 4 и системы видеоконтроля позволяет администратору контролировать действия кассира на кассовом терминале и синхронизировать их с кассовыми операциями. УКМ 4 поддерживает системы видеоконтроля различных типов. Системы видеоконтроля **POS-интеллект (ITV)**, **"Трассир"** и **CASH CONTROL** интегрируются на уровне сетевого протокола.

Настройка параметров связи УКМ 4 с системами видеоконтроля происходит в разделе кассового сервера **Параметры магазина и настройка операций – Интеграция – Видеоконтроль** (вкладка слева), где необходимо выполнить перечисленные ниже действия.

1. В верхней части страницы выбрать магазин, для которого будет установлена система видеоконтроля:



2. Нажать кнопку **+Добавить** и из выпадающего списка выбрать тип подключаемой системы видеоконтроля:



3. Откроется окно настройки системы видеоконтроля (на скриншоте ниже показано окно настройки системы **"Трассир"**):



4. В окне настройки системы видеоконтроля следует ввести необходимые для подключения параметры и по завершении нажать кнопку **Сохранить.**

После сохранения настроек, подключенная система видеоконтроля отобразится в общем списке на главной странице раздела:



Чтобы изменить настройки параметров связи с системой видеоконтроля, достаточно кликнуть по строке с названием нужной системы в общем списке и в открывшемся окне установить новые значения, после чего нажать кнопку **Сохранить**. Удалить связь с системой видеоконтроля можно с помощью кнопки **Удалить**, также расположенной в окне редактирования параметров подключения системы.