

СуперМаг DS.

- [Режимы отображения контента DS на консоли покупателя](#)

Раздел посвящен настройкам взаимодействия УKM 4 с системой онлайн-трансляции видео-рекламы [СуперМаг DS](#).

На главной странице раздела необходимо включить функционал:

Техподдержка: 8 800-511-10-05
E-mail: mail@retail-soft.pro

(1001) Наш новый магазин

Вы вошли как: ... Выйти
Сервер: ...

Интеграция | Операционные настройки | Дополнительные настройки

Параметры магазина и настройка операций / [Интеграция](#) / СуперМаг DS

Серверы авторизации
[Виды оплат](#)
[Оплата услуг](#)
[Видеоконтроль](#)
[ЕГАИС](#)
[Проверка алкоголя](#)
[AlcDesk](#)
[СуперМаг_Vision](#)
[Товары](#)
[СуперМаг_Vision](#)
[Возраст](#)
СуперМаг DS
[СуперМарко](#)
[Программный фискализатор РК](#)
[Автоматическая печать ценников](#)
[Киоск УKM4](#)

СуперМаг DS

Вкл. Выкл.

© 2020 ООО «Ритейл Софт» | Версия: 109 | Техподдержка: 8 800-511-10-05 | E-mail: mail@retail-soft.pro

После активации функционала, станут доступными следующие настройки:

Параметры магазина и настройка операций / Интеграция / СуперМар DS

СуперМар DS

Вкл. Выкл.

Адрес сервера СуперМар DS * http://192.168

Идентификатор партнёра * 1

Идентификатор магазина * 1

Частота запроса расписания, мин * 30

Тайм-аут плеера в режиме ожидания, сек * 30

Имя пользователя * @retail-soft.pro

Пароль *

Сохранить Настройка касс Отмена

Адрес сервера СуперМар DS – адрес расположения сервера СуперМар DS, с которым производится интеграция.

Идентификатор партнера – уникальный идентификатор организации; параметр следует получить из СуперМар DS.

Идентификатор магазина – уникальный идентификатор торгового объекта; параметр следует получить из СуперМар DS.

Частота запроса расписания, мин – периодичность (в минутах) обращения плееров, установленных на конечных устройствах пользователя, на сервер СуперМар DS за расписаниями трансляций.

Тайм-аут плеера в режиме ожидания, сек – отрезок времени (в секундах) после включения конечного устройства или окончания оформления чека на нем, по истечении которого должен произойти запуск видеоряда СуперМар DS.

Параметры **Имя пользователя** и **Пароль** также следует запросить из СуперМар DS.

Выставленные настройки необходимо сохранить.

Для корректной работы функционала СуперМар DS необходимо также выставить настройки для каждого конечного устройства (кассового терминала или терминала самообслуживания). Сделать это можно, нажав на кнопку **Настройка касс**. Откроется следующее окно с перечнем всех конечных устройств в данном (текущем активном) магазине. Для доступа к настройкам каждого терминала, необходимо нажать на строку с записью о нем в общем списке:

супермаркет УКМ 4 | Техподдержка: 8 800-511-10-05 | (50001) Demo Store | Вы вошли как: root | Выйти | Сервер: [...]

Интеграция | **Операционные настройки** | Дополнительные настройки

Параметры магазина и настройка операций

Серверы авторизации
 Виды оплат
 Оплата услуг
 Видеоконтроль
 ЕГАИС
 Проверка алкоголя
 AlcDesk
 СуперMar Vision Товары
 СуперMar Vision Возраст
СуперMar DS
 СуперМарко
 Честный знак
 Проверка продукции
 Программный фискализатор РК
 Автоматическая печать ценников
 Киоск УКМ4

Таблица значений

Касса	Идентификатор типа устройства	Плеер в режиме ожидания	Плеер в режиме чека	Плеер на консоли покупателя	Устройство зарегистрировано
Демо-касса №999					Нет
КСО №7		105			Да

⊖ Закрыть

✓ Сохранить | Настройка касс | ⊖ Отмена

В открывшемся окне необходимо произвести и сохранить следующие настройки, значения которых следует получить из СуперMar DS:

супермаркет УКМ 4 | Техподдержка: 8 800-511-10-05 | (50001) Demo Store | Вы вошли как: root | Выйти | Сервер: [...]

Интеграция | **Операционные настройки** | Дополнительные настройки

Параметры магазина и настройка операций

Серверы авторизации
 Виды оплат
 Оплата услуг
 Видеоконтроль
 ЕГАИС
 Проверка алкоголя
 AlcDesk
 СуперMar Vision Товары
 СуперMar Vision Возраст
СуперMar DS
 СуперМарко
 Честный знак
 Проверка продукции
 Программный фискализатор РК
 Автоматическая печать ценников
 Киоск УКМ4

Таблица значений

Касса	Идентификатор типа устройства	Плеер в режиме ожидания	Плеер в режиме чека	Плеер на консоли покупателя	Устройство зарегистрировано
Демо-касса №999					Нет
КСО №7		105			Да

⊖ Закрыть

✓ Сохранить | Настройка касс | ⊖ Отмена

Редактирование

Идентификатор типа устройства

Идентификатор плеера в режиме ожидания

Идентификатор плеера в режиме чека

Идентификатор плеера на консоли покупателя

✓ Сохранить | ⊖ Закрыть

По факту заполнения поля **Идентификатор типа устройства**, произойдет автоматическая регистрация терминала на сервере СуперМаг DS: устройство появится в интерфейсе СуперМаг DS и его уже можно будет включать в расписания с нужными плей-листами. В отличие от всех прочих параметров в данном окне, **Идентификатор типа устройства** впоследствии невозможно поменять вручную. Также, через интерфейс сервера УКМ 4 нельзя удалить уже зарегистрированный в СуперМаг DS терминал.

После того как настройки для каждого конечного устройства будут выполнены, в окне с общим списком устройств нужно нажать кнопку **Заккрыть**.

Все изменения в настройках интеграции с СуперМаг DS сохраняются на главной странице раздела при помощи кнопки **Сохранить**, либо аннулируются по кнопке **Отмена**:

СуперМаг
УКМ 4

Техподдержка: 8 800-511-10-05
E-mail: mail@retail-soft.pro

(50001) Demo Store

Вы вошли как: root
Сервер: [...]

Интеграция | **Операционные настройки** | Дополнительные настройки

Параметры магазина и настройка операций / Интеграция / СуперМаг DS

СуперМаг DS

Вкл | Выкл

Адрес сервера СуперМаг DS * http://192.168...
Идентификатор партнёра * 1
Идентификатор магазина * 1
Частота запроса расписания, мин * 30
Тайм-аут плеера в режиме ожидания, сек * 30
Имя пользователя * @retail-soft.pro
Пароль * *****

✓ Сохранить | Настройка касс | Отмена