УКМ 4. Весы MERTECH M-ER 221F LED

Инструкция по переключению протокола на весах M-ER 221F LED от MERTECH

Для корректной работы весов, их необходимо перевести на протокол **1-CAS-M(active)**. Для выбора протокола передачи данных, необходимо выполнить следующие действия:

1. На выключенных весах необходимо нажать удерживать клавишу «**ФИКС**», а после этого – включить весы.

2. Весы включатся, на дисплее отобразится пункт сервисного меню. Далее нужно нажимать клавишу «**ЕД**» до появления на дисплее надписи «**P-XXX**», где **XXX** может принимать два значения:

- **CAS** – протокол **CAS-M модифицированный**, совместим с протоколами **CAS AD**;
- **POS** – Протокол **POS2-M модифицированный**, совместим с протоколами **Штрих POS2** и **ВМ100**.

Для изменения значения нужно воспользоваться клавишей «**-0-**». Для сохранения изменений потребуется выключить весы.

Если не удалось изменить протокол весов при помощи данной инструкции, рекомендуем обратиться к соответствующему пункту в полном руководстве по эксплуатации весов или в техническую службу компании MERTECH по адресу: https://mertech.ru/contact-us/ или по телефону:+7 (800) 333-00-14.

Настройка УКМ 4 для работы с весами

Весы работают по протоколу **CAS** в комбинации с кассовым ПО УКМ 4 (не ниже **113 версии**) на базе **ОС RedHat**, **ОС Ubuntu** и **ОС Windows**.

Настройка выполняется в разделе кассового сервера **Настройка сервера и оборудования – Оборудование ККМ – Оборудование** (вкладка слева), где нужно выбрать интересующую конфигурацию, кликнув по ее названию:



На открывшейся странице надо нажать кнопку **Подключить устройство**:



В выпадающем списке необходимо выбрать устройство **Весы МЕРТЕХ** и нажать кнопку **Подключить**:



Откроется окно с настройками устройства, которые следует выполнить следующим образом:



Примечание. При подключении устройства по COM-кабелю, следует указать фактический номер порта системного блока. При использовании USB-кабеля (эмуляция COM-порта) для ОС RedHat/Ubuntu, указываются номера COM-портов свыше 10. Для ОС Windows, при использовании USB-кабеля (эмуляция COM-порта), следует указывать тот COM-порт, на который определилось устройство.

В окне с настройками нужно нажать кнопку **Сохранить**.

Страницу с настройками конфигурации также требуется сохранить:



В окне с предупреждением об изменении настроек конфигурации следует выбрать опцию **Подтвердить**:


Настройка сервера и оборудования / Оборудование ККМ / Основная конфигурация SIEMENS
Оборудование
Раскладки клавиатуры
Кассовые меню
Название * Основная конфигурация SIEMENS
Аппаратная конфигурация
Подключить устройство
Материнская плата: Материнская плата Siemens
Клавиатура: Siemens TA8x
(Материнская плата Siemens/kbdp1)
Дисплей: VGA
Настроить
Удалить
Внимание!
Внимание!
Изменение данной настройки окажет влияние на процесс работы кассовой системы. Некорректная настройка может привести к фатальным последствиям в работе.
По вопросам работы данного функционала ознакомьтесь с документацией, либо обратитесь в службу технической поддержки ПО Супермаг-УКМ4.
Подтвердить
Отмена
Меню и раскладка
Кассовое меню: Компактное меню кассового термина
Раскладка клавиатуры: TA84/TA85 - Основная раскладка с бу
Сохранить
Отмена
Удалить
© 2020 ООО «Ритейл Софт» Версия: 114
Техподдержка: 8 800-511-10-05 E-mail: mail@retail-soft.pro